



Merhaba!

MODEL: LPH-V82

MAKARALI BLUETOOTH KULAKLIK KULLANIM KILAVUZU

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Değerli Müşterimiz,

LinkTech ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzü satın almanız bizi memnun etti ve ürünümüzü kullanırken keyif alacağınızı umuyoruz.

LinkTech müşteri hizmetleri merkezi aracılığıyla ürünlerimizle ilgili deneyiminizi paylaşmanızı rica ediyoruz, bu amaçla telefon, Whatsapp veya Bip üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Görüşlerinizi belirtmek veya önerilerinizi paylaşmak konusunda çekinmeyin. LinkTech olarak, değerli geri bildirimlerinizi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için dikkatle gözden geçireceğiz.

Ürünle ilgili herhangi bir problemle karşılaşırsanız veya sorun yaşarsanız, lütfen Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun veya ek sorularınız için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

LinkTech olarak, sizin değerli tanınma ve desteğiniz bizi daha kaliteli ürünler sunma konusunda teşvik ediyor ve gelecekteki çalışmalarımızı ve hizmet alanlarımızı genişletmek için bir motivasyon kaynağı oluyor.

LinkTech Satış Ekibi

MAKARALI BLUETOOTH KULAKLIK




Teknik Özellikler

Bluetooth Sürümü	V5.3
Ağırlık	22g
Malzeme	ABS+PC
İletim Mesafesi	10 metre
Konuşma Süresi	22 saat
Bekleme Süresi	80 saat
Şarj Süresi	2 saat
Giriş Gücü	DC5V
Şarj Giriş	Type-C
Destekler	AVRCP, A2DP, HSF, HFP

Özellikler

- LED Gösterge
- IPX7 Waterproof
- Dijital Güç Ekranı
- Gürültü Azaltma
- Anti-Kayıp Lavalier Tasarımı
- Bisiksel Sürüşü için Uygun
- 22Hours Time Working Long
- 50km/h Wind Noise Reduction



Bu ürünü, müzik dinlemek ve eller serbest aramalar yapmak için tüm iOS ve Android uyumlu Bluetooth cihazlarla kullanabilirsiniz. Bu kulaklıkları kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Paket İçeriği




Kulaklık



Type-C Kablo



Kullanım Kılavuzu



Eşleştirme Moduna Geçme

1. Bluetooth kulaklığı açmak ve otomatik olarak eşleştirme moduna girmesi için MFB düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun, soluk mavi yanıp sönen LED ışıkları yanacak. Cep telefonundaki Bluetooth cihazınızı açın, kulaklık modelini "Link-V82" olarak arayın ve cep telefonu ile bağlantı kurmak için dokununuz.
2. Telefonun Bluetooth bağlantısını kaybettiği durumlarda veya başka bir telefona bağlanmak istediğinizde, MFB düğmesine 2 saniye basarak eşleştirme moduna geçin ve soluk mavi yanıp sönen LED ışıklarıyla hatırlatın, diğer Bluetooth cihazını kapatmayı unutmayın, böylece müdahaleyi önlersiniz.
3. Kulaklık, 5 dakika içinde herhangi bir cihaza bağlanamazsa, 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

İpucu: Kulaklığı sırasıyla sol ve sağ kulağa takmak kulak yorgunluğunu azaltabilir.

Eşleştirilen Mobil Telefonla Yeniden Bağlantı Kurma

İlk başarılı eşleştirmenin ardından, MFB düğmesine 2 saniye basarak kulaklığı açabiliriz ve kulaklık, eşleştirilmiş mobil telefonla otomatik olarak bağlanacaktır. (Bazı telefonlar bağlantıyı onaylamanızı gerektirebilir).

Sıfırlama İşlemini Nasıl Yapılacağını Öğrenin


Kulaklık şarjdayken, MFB düğmesine uzun basın ve LED göstergesi kırmızı ve mavi olarak iki kez aynı anda yanıp sönene kadar basılı tutun.

İşlemler

Fonksiyon	İşlem	LED Gösterge
Açık	MFB'ye 2 saniye basın	Mavi flaş ve titreşim
Açık	MFB'ye 4 saniye basın	Kırmızı flaş
Bağlandı	MFB'ye 2 saniye basın	Mavi flaş
Müzik play/pause	MFB'ye bir kez basın	/
Ses +	Volume + bir kez basın	/
Ses -	Volume - bir kez basın	/
Önceki Şarkı	Volume + 2 saniye basın	/
Sonraki Şarkı	Volume - 2 saniye basın	/
Cevapla/Sonlandır	MFB'ye bir kez basın	Çağrı geldiğinde renkli LED flaşı yanacak
Reddet	MFB'ye 2 saniye basın	/
Tekrarla	MFB'ye iki kez basın	/
Sesli Asistanı/Siri etkinleştirin	MFB'ye 2 saniye basın	

Şarj Etme

1. AC Şarj Cihazı Kullanımı: Sadece güvenlik için orijinal şarj kablosunu kullanın. Lütfen şarj sırasında kulaklığı kullanmayın.
2. Şarj sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. MFB'ye bir kez basarak güç yüzdesini görebilirsiniz.
3. Kulaklık tamamen şarj olduğunda, kırmızı gösterge ışığı sönecek. LCD ekranında '100' görünecektir.



Üç Yönlü Arama

Eğer bir görüşme yaparken başka bir çağrı varsa;

1. Mevcut görüşmeyi korumak ve gelen çağrıyı yanıtlamak için MFB düğmesine bir kez basın.
2. İki çağrı arasında geçiş yapmak için MFB düğmesine iki kez çift tıklayın ve mevcut çağrıyı sonlandırmak ve diğer çağrıya geçmek için MFB düğmesine bir kez basın.

Note: Yukandaki işlevleri kullanmak için, cep telefonunuzun Bluetooth Hands-Free Mode 1.5'i desteklemesi ve cep telefonunun çağrı bekleme (ağ hizmeti) işlevinin etkinleştirilmiş olması gerekmektedir.

İki Bir Arada Desteği

İlk olarak, kulaklık başarıyla ilk cihazla bağlantı kurmalıdır. Kulaklığın eşleştirme moduna girmesi için cihazın Bluetooth'unu kapatın. Daha sonra kulaklığı ikinci cihazla bağlantı kurması için izin verin. Son olarak, ilk cihazın Bluetooth'unu tekrar açın ve yeniden bağlanmak için dokununuz. Her iki cihaz da kulaklıkla bağlantı kurabilir.



Note: Eşleştirme sırasında cihazı 0.3 m mesafede tutunuz. Güvenlik ve bakım.

- 1-Kulaklıkları aşırı sıcaklık ve nemden uzak tutun; yüksek sıcaklık kulaklık ve pil ömrünü azaltabilir.
- 2-Kulaklıkları en az 6 ayda bir bir kez şarj etmek önemlidir.
- 3-Gerektiğinde yumuşak bir bezle temizleyin, gerekirse seyreltilmiş sabunlu suyla nemlendirin, kimyasal temizleyiciler kullanmayın.
- 4-Kulaklıkları sert yüzeylere düşürmeyin.
- 5-Kulaklıkları parçalamayın.
- 6-Kullanılmadığı zamanlarda kulaklıkları kapatın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.



İmalatçı Firma
LINK-TECH TRADING COMPANY LIMITED
FLAT 609A,6/F. FOOK CHONG BUILDING 63 HOL YUEN
ROAD,KIWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG
TEL:3114 7567