



# Merhaba!

## **MODEL: LTW-S32 GERÇEK KABLOSUZ KULAKLIK KULLANIM KILAVUZU**

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Değerli Müşterimiz,

LinkTech ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzü satın almanız bizi memnun etti ve ürünümüzü kullanırken keyif alacağınızı umuyoruz.

LinkTech müşteri hizmetleri merkezi aracılığıyla ürünlerimizle ilgili deneyiminizi paylaşmanızı rica ediyoruz, bu amaçla telefon, Whatsapp veya Bip üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Görüşlerinizi belirtmek veya önerilerinizi paylaşmak konusunda çekinmeyin. LinkTech olarak, değerli geri bildirimlerinizi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için dikkatle gözden geçireceğiz.

Ürünle ilgili herhangi bir problemle karşılaşırsanız veya sorun yaşarsanız, lütfen Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun veya ek sorularınız için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

LinkTech olarak, sizin değerli tanınma ve desteğiniz bizi daha kaliteli ürünler sunma konusunda teşvik ediyor ve gelecekteki çalışmalarımızı ve hizmet alanlarımızı genişletmek için bir motivasyon kaynağı oluyor.

LinkTech Satış Ekibi

## SPORT BUDS VII



Daha net aramalar için

**ENC 4 Mikrofonlar**

S32, sağlam bir şarj kutusu ve 10 mm Dinamik Ses Sürücüleri, Hassas Mikrofon, Akıllı Dokunmatik Kontroller gibi gelişmiş özelliklere sahip, şık tasarımı bir kulaklıktır.



## Kullanım kılavuzu

Kulaklıkları şarj etmek için pakete dahil olan kabloyu kullanmanızı öneririz.

## İçerik Listesi



4. Kullanım Kılavuzu / Garanti Belgesi (1 Adet)



USB-A'dan USB Type-C'ye  
Şarj Kablosu (1 Adet)



Şarj Kutusu  
(1 Adet)



TWS Kulaklık Başlıkları  
(2 ADET)

## Ürün Özellikleri ve Özellikleri

- Telefon görüşmeleri yaparken daha net ses yakalama için gelişmiş kartlı hassas bir mikrofon
- Ergonomik dokunmatik kontrole sahip, modern ve çok rahat bir kulak içi tasarım
- Fütüristik tasarıma, 400mAh pil ve USB Type-C şarj bağlantı noktasına sahip sağlam bir şarj kutusu.
- Doğal bir ses sunmak üzere optimize edilmiş büyük 10 mm dinamik sürücüler
- Müziğinizi ve aramalarınızı tek bir parmak dokunuşuyla kontrol etmenizi sağlayan akıllı dokunmatik kontroller.
- Aynı anda iki cihazı bağlamak için TWS özelliğine sahip Bluetooth v5.3 Kablosuz Teknolojisi desteği
- IPX4 suya dayanıklılık

## Güvenli Kullanım Bilgileri

Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz, cihazın görünümü ve özellikleri önceden haber verilmeksizin yeniden boyutlandırılabilir ve bu kılavuzdaki görselden farklı olabilir.

⚠ İşitme duyunuza zarar verebileceği için uzun süre maksimum ses seviyesinde müzik dinlemeyin.

⚠ Bu cihazın tıbbi ekipmanlarla birlikte kullanılması konusunda hekime danışınız veya bu konuda tıbbi cihaz üreticisine başvurunuz.

⚠ Yalnızca sertifikalı duvar şarj cihazlarını kullanın.

## Ürün Özellikleri

Bluetooth Yonga Seti IC	JL6973D4
Bluetooth Sürümü	V5.3
Bluetooth Protokolü	HFP v1.5, A2DP v1.3, AVRCP v1.3, HID v1.0
BT Kod Çözme Modu	24bit SBC, AAC
İletim Mesafesi	Yaklaşık 15m
Frekans Tepkisi	20Hz ~ 20KHz
Duyarlılık	115.52dB ±3dB
Mikrofon Yanıtı	100Hz ~ 10KHz
Mikrofon SNR'si	~ 57dB
Ses Sürücüleri	Ø10mm Dinamik 3mW
İç Direnç	16Ω ±15%
Kulaklık Çalma Süresi	%50 ses seviyesinde 6,5 saate kadar
Kulaklıklarla Konuşma Süresi	%50 ses seviyesinde 4,5 saate kadar
Bekleme Süresi	Yaklaşık 40 Saat
Şarj Bağlantı Noktası	USB Type-C
Şarj Girişi	DC 5V / 0.5A
Şarj Süresi	~ 1,5 Saat
Kulaklıklar Şarj süresi	~ 30 Dakika
Pil Türü	Li-ion Polimer
Şarj Kutusunun Pili	3.7V / 400mAh
Kulaklık Bataryası	2X 40mAh
Şarj Döngü Sayısı	Yaklaşık 3 kez
Ağırlık	4,1g Kulaklık / 30g Şarj Kutusu / 38,2g TOPLAM
Suya Dayanıklılık Seviyesi	IPX4

## Cihaz ve pil ile ařađıdakileri yapmayın

- Kendi bařınıza paralarını sokmeyin
- Kendi bařınıza tamir etmeyin
- Deđiřtirmeye alıřmayın
- Pili ařını ısıtmayın
- Dođrudan gneř iřiđına maruz bırakmayın
- Suya batırmayın
- Ateř kaynaklarından veya aık alevden uzak tutun
- Bu rn ok dřk veya ok yksek sıcaklıklara maruz bırakmayın, (0°C'nin altında veya 45°C'nin zerinde)
- Arıza durumlarında Yetkili servis teknisyeniyle iletiřime gein.



Bu rn gk grltl fırtına sırasında kullanmayın, elektrik arpması veya cihaz arızası riski vardır.



Kulaklıkların ve řarj kutusunun metal temas noktaları kirden arınmıř olmalı ve yabancı nesnelere rtlmemelidir.



Bu cihazı elektromanyetik alana gl bir řekilde maruz kalan yerlerde kullanmayın; bu, hatalı alıřmaya veya cihazın hasar grmesine neden olabilir.

## Hızlı başlangıç Kılavuzu

1. Cihazı kullanmadan önce kulaklıkları kutusundan çıkarın ve kulaklıkların şarj temas noktalarındaki koruyucu filmi çıkarın.
2. Kutuyu kulaklıklarla birlikte tamamen şarj edin, birlikte verilen kabloyu kullanın (güç adaptörü dahil değildir).
3. Bu kutuda şarj durumunu aşağıdaki şekilde gösteren bir Bildirim LED'i bulunur:  
Yanıp Sönen Yeşil Işık = kutu şarj oluyor  
Sürekli Yeşil Işık = kutu tamamen şarj oldu veya kulaklıklar şarj oluyor  
Yeşil Işık Kapalı = kulaklıklar tamamen şarj oldu.
4. Her kulaklıkta şarj durumunu gösteren bir Bildirim LED'i bulunur, şarj olurken Kırmızı Işık yanıp söner, kulaklıklar tamamen şarj olduğunda Kırmızı Işık kapatılır.

## Açık

- Şarj kutusunun kapağını kolayca açın (Kulaklıklar içerideyken). Kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve kulaklıktan bir "Güç Açık" sesli uyarısı çıkacaktır.
- Kulaklık şarj kutusunun dışındaysa manuel olarak açmak için kulaklığın dokunmatik kontrolünü 2 saniye basılı tutun.



## Kapat

- Her iki kulaklığı da kulaklarınızdan çıkarın ve şarj kutusuna doğru yönde yerleştirin ve kapağı kapatın.
- Kulaklıklar otomatik olarak kapanacaktır (ve şarj moduna girecektir).
- Kulaklıklar 5 dakikadan uzun süre herhangi bir cihaza bağlı kalmamaları durumunda otomatik olarak kapanacaktır.

## Telefon ve Cihazlarla Eşleştirmek İçin

Kulaklıklar açıldığında, otomatik olarak eşleştirme moduna girecek, ana kulaklığın bildirim LED'leri Mavi ve Kırmızı ışık dönüşümlü olarak yanıp sönecek, "Eşleştiriliyor" sesli uyarısı duyulacaktır.

- Cihazınızda Bluetooth'u açın ve mevcut cihazlar listesinde Link-S32"yi arayın.
- Listedeki "Link-S32"yi seçin.
- S32 Kulaklıklar artık cihazınızla eşleştirilmiştir ve kullanıma hazırdır, bağlantı kurulduğunda kulaklıkların bildirim LED'i sönecek, "Bağlandı" sesli uyarısı duyulacaktır.

**Not:** Bu kulaklıklar, şarj kutusunun kapağını açar açmaz otomatik olarak en son eşleştirilen cihaza bağlanacaktır.

## Kulaklık Dokunmatik Kontrolleri

Oynat durdur	Kulaklıklardan birine bir kez dokunun	1x Sola/Sağa Dokunun
Önceki parça	Sol kulaklığa iki kez dokunun	2x Sola Dokun
Sonraki parça	Sağ kulaklığa iki kez dokunun	2x Sağa Dokun
Sesi kıs	Sol kulaklığa uzun basın	Sola Uzun Bas
Sesi aç	Sağ kulaklığa uzun basın	Sağa Uzun Bas
Telefonu yanıtla	Telefon görüşmesinde kulaklıklardan birine bir kez dokunun	1x Sola / Sağa Dokunun
Son Arama	Telefon görüşmesinde kulaklıklardan birine iki kez dokunun	2x Sola / Sağa Dokunun
Aramayı reddet	Zil çalarken kulaklıklardan birine dokunup 2 saniye basılı tutun	2 Saniye Sola / Sağa Basılı Tut
Sesle Uyandırma / Kapalı	Sağ veya sol kulaklığa üç kez dokunun	3x Sola / Sağa Dokunun

## Kulaklıkları Sıfırlamak İçin

- Kulaklıklarınızın tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın, bağlı olmadıklarından emin olun
- Kulaklıklardan birine 3 kez dokunun.
- Kulaklıkların bildirim LED'i hızla yanıp sönecek ve kapanacaktır.
- Tomurcukları şarj kutusunun içine yerleştirin ve eşleştirme işlemini tekrarlayın.

Bundan önce S33'ü telefonunuzdaki eşleştirilmiş Bluetooth cihazları listesinden kaldırın



İmalatçı Firma  
LINK-TECH TRADING COMPANY LIMITED  
FLAT 699A, 6/F, FOOK CHONG BUILDING 63 HUI YUEN  
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG  
TEL: 3114 7567