



Model: LPW-S100

Akıllı Çocuk Saati

Kullanım Kılavuzu



2MP Kamera



GPS Takip Cihazı



Android OS 8.1



4G/WiFi Görüntülü Arama

Telefon görüşmesi ve HD görüntülü görüşme



IP68 Waterproof

Not: Su Geçirmezlik Performansı

Cihaz dalış sporları, serbest yüzmeye, sıcak su banyoları, kaplıcalar, saunalar vb. için uygun değildir.


1. Kutu İeriđi

ocuk Saati	Őarj Kablosu	Kullanım Kılavuzu	Sim Kart ıkarma Aparatı
1	1	1	1




2. Akıllı Çocuk Saati Ekran

Ön Yüz:



Arka Yüz:



Uyarı: Mikrofon ve hava çıkışına kart çıkarma iğnesi gibi keskin cisimlerle dokunmayın.

3. Doğru SIM Kart Seçimi

2G, 3G veya 4G ağı olan operatörü seçin.

Sadece Nano SIM kart kullanın.

Saat kullanmadan önce lütfen SIM kartının aktif olduğundan ve 2G, 3G veya 4G veri kullanımına uygun olduğundan emin olun.



Normal SIM



Micro SIM



Nano SIM

4. SIM Kart Kurulumu

Yanlış SIM kart kurulumundan kaynaklanabilecek herhangi bir sorunu önlemek için lütfen akıllı saati açmadan önce dikkatlice okuyun,



1

Kart yuvasını SIM kart çıkartıcı ile açın ve dışarı çekin.



2

SIM kartı kart yuvasına, ÇİP YUKARI gelecek şekilde yerleştirin ve saate takın.

Not: Yeni SIM kart için, aktivasyon tamamlanana kadar SIM kartı takmayın.

3

3. Doğru SIM Kart Seçimi

Trackingo" uygulamasını aşağıdaki yöntemlerden biriyle indirin:

1. Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın.
2. <https://lageniotech.com/supportpage>
3. Apple App Store ve Google Play Store'dan indirin.



QR kodunu tarayın ve "Trackingo"
uygulamasını indirin.

6. "Trackino" ile Kayıt Olun ve Giriş Yapın




E-posta ile kaydolun.

Not:
Bölge - Lütfen
Avrupa/ABD'yi seçin.

E-postaya
tıklayarak kaydolun.



E-posta adresini girin.




Doğrulama kodunu girin.

6. Trackino" ile kaydolun ve giriř yapın



Giriř řifresini ayarlayın.



Saat baęlayın



Saat QR kodunu tarayın

7. QR kodunu tarayın ve saati bağlayın

- 1- Akıllı telefonunuzda uygulamayı açın ve giriş yapın.
- 2- Bağlan simgesine tıklayın, "Bağla Numarası Bul" seçeneğini tıklayın ve saati bağlamak için QR kodunu tarayın.

Kodu edinin:




- 1- Ana arayüzde sola kaydırarak Bağla işlevini bulun, tıklayarak içeri girin ve bir bağlama kodu edinin.
- 2- QR kodunu tarayın veya bağlama kodunu manuel olarak girin.



İsminizi Girin



Saat İsmi Girin



Bağlama İşlemi
Tamamlandı

Fonksiyon Düğmesi İşlemleri

Trackingo uygulamasını aşağıdaki yöntemlerden biriyle indirin:

- 1- Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın.
2. <https://lageniotech.com/supportpage>
- 3- Apple App Store ve Google Play Store'dan indirin.



Fonksiyon Düğmeleri

- Açmak için uzun basın
(Saat açılmıyorsa, lütfen saatin şarjının bitip bitmediğini kontrol edin)
- Ekranı açmak/kapatmak için kısa basın
- Tek dokunuşla SOS
Acil çağrı için 5 saniye basılı tutun
(Kişileri uygulamada ayarlayın)

Hatırlatma: Yeni saat açılmıyorsa, muhtemelen şarjı bitmiştir. Şarj kablosunu takın ve saatin şarj ekranını göstermesini bekleyin.

9. Temel İşlemler



Mesaj bildirimlerine girmek için ana arayüzde aşağı kaydırın.



Ana Sayfa




Ana arayüzde sağa kaydırarak hava durumuna girin.



Ana arayüzde sola kaydırarak Telefon, SMS, Sohbet, Arkadaş Ekle, Kamera, Galeri, Adımlar, Bağlama, Kronometre, Hesap Makinesi ve daha fazlasına girin

10. Şarj Etme

Lütfen şarj kablosunu saatin arka tarafındaki şarj temas noktalarına doğru şekilde takın, şarj arayüzü ekranında görünecektir.



11. Temel Fonksiyonlar



Telefon

Telefon'u tıklayın, bir kişi seçerek telefon görüşmesi yapın; eğer görüşme yapamıyorsanız, lütfen kişinin uygulamaya eklenip eklenmediğini kontrol edin.



SMS

"Tıklayarak 'SMS' mesaj içeriğini görüntüleyebilirsiniz, 'SMS' simgesine tıklayarak içerik düzenleyebilirsiniz. Yanıt verin."



Chat

Chat' sayfasında 'TUT' düğmesine basılı tutarak ses kaydı yapabilir ve sonra bırakarak sesi gönderebilirsiniz. Ekran üzerindeki okunmamış mesajlara tıklayarak alınan sesli mesajları dinleyebilirsiniz.



Arkadaş Ekle

SIM kartı takıldıktan sonra, 'Arkadaş Ekle' sayfasında bir kez dokunarak arkadaş ekleyin, otomatik olarak arkadaş eklemek için arama yapacaktır.



Camera

Kamerayı başlatmak için 'Kamera'ya tıklayın.



Galeri

Galeri' içinde fotoğrafları görüntüleyip silebilirsiniz.



Adımlar

Günlük adım sayınızı görmek için.



Kronometre

Kronometre, başladığı noktadan itibaren saymaya başlar, zamanı hesaplamanızı kolaylaştırır ve durdurduktan sonra tek bir tuşla sıfırlanabilir



Hesap Makinesi

Sayısal hesaplamalar yapmak için.



Daha fazlası

Kişiler, Alarm, Galeri, Kronometre, SMS ve Ayarlar gibi ek özellikler.

Görüntülü arama

Yöntem 1: "Telefon"a tıklayın, "Kişi" sayfasına girmek için tıklayın - sayfa 1, kişiyi seçin, görüntülü arama yapabilirsiniz - sayfa 2;

Yöntem 2: "Sohbet"e tıklayın, "Kişi Listesi" arayüzüne girin - sayfa 3, kişiyi seçin, sohbet arayüzüne girin - sayfa 4, sohbet arayüzünü sola kaydırın, görüntülü arama - sayfa 5;

Görüntülü arama veri kullanacaktır, görüntülü arama için Wi-Fi'ye bağlanabilirsiniz.



Hatırlatma: Uzun görüntülü aramalar saatin ısınmasına neden olacaktır. Lütfen uzun süre görüntülü arama yapmayın. Yüksek sıcaklık alarmı çıktığında saati takmayın. Yanıkları önlemek için sıcaklık düştüğünde saati takın.

Wi-Fi Ayarı

Saat bağlandıktan sonra, 'Daha Fazla' -> Ayarlar -> WLAN -> Wi-Fi ayarlarını yapın.

Konumlandırma

Uygulamayı açın, 'Konum'u tıklayarak GPS izleme ve konumlandırmayı kontrol edin.

12. Teknik Özellikler

Waterproof	IP68
CPU	SL8541E
Batarya	720mAh
OS	Android 8.1
Kamera	2MP
SOS	Support
Ekran Boyut	1.78 inç HD Ekran
Çözünürlük	240 x 280
Sensör	Accelerometer
Boyutlar	58.3x42.0x15.55mm
Hafıza	RAM 1GB+ROM 8GB
Konumlandırma	GPS/LBS/A-GPS/WiFi/Accelerometer
Uyumluluk	Android 4.4+ ve iOS 9.0+
Ekran	1.78" inch HD AMOLED ekran
FDD/TDD Band	1/3/7/8/20+W:900/2100 + GSM:900/1800



İthalatçısı Firması
LJMS-TECH TRADING COMPANY LIMITED
FLAT 609A, 6/F, FOOK CHONG BUILDING 63 HOL YUEN
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 3114 7967